

オゾンガス発生装置

参考仕様書

項目	型式	MOP-0630M
オゾンガス発生量 ※1		0~30.0 g/H (20℃ 大気圧)
オゾンガス濃度 ※1		0~83.3 g/m ³ (20℃ 大気圧)
オゾンガス流量 ※1		6L/min [0.36 m ³ /H]
オゾンガス圧力 ※1		0.1 MPa
オゾナイザー ※1		空冷円筒型 無声放電方式
酸素ガス発生部		PSA方式 (O ₂ 濃度 90.0%以上 露点-60℃以下)
電源電圧		1φ AC200V 50/60Hz
消費電力		約1.2kW
運転方式		手元/遠隔運転切替式
電気信号入出力 ※2		(入力) 接点容量DC24V 0.1A以上必要 ①遠隔発停信号 ON : 装置運転 OFF : 装置停止 (出力) 接点容量AC125V 1A以内 (ドライ接点) ①運転中信号 運転時 : ON ②一括異常信号 異常時 : ON
オゾンガス出口		Rc 1/4
ドレイン出口		Rc 1/4
環境周囲温度		5 ~ 35 ℃ (結氷なきこと)
環境周囲湿度		95 %RH 以下 (結露なきこと)
寸法		450W × 560D × 1200H(キャスター及び突起物含まず)
重量		約120kg
装置色		マンセル 2.5Y9/1 半艶

※1 オゾンガス発生量について

- (1) オゾンガス発生量の濃度と流量の関係

$$\text{オゾンガス発生量 (g/H)} = \text{オゾンガス濃度 (g/m}^3\text{)} \times \text{オゾンガス流量 (m}^3\text{/H)}$$

- (2) オゾンガス濃度は、発生量調節器で0から調整ができます。
- (3) オゾンガス流量は、流量調節バルブで調整ができます。
- (4) 空冷円筒型無声放電方式のため、設置環境温度によりオゾン濃度(オゾン発生量)が変化します。高温度になるほど低下すると共に寿命が短くなります。

※2 一括異常信号は、コンプレッサー異常/PSA異常/オゾナイザー異常が含まれます。